PURGA DE CALDERA PARA GENERADORES DE CARGA MANUAL

Generador Bielle 1F08

Mesa Bielle Compact 1C04

Generador Bielle 1F42LP

Procedimiento

PURGA DE CALDERA PARA GENERADORES DE CARGA MANUAL
Bielle 1F08 - 1F42LP - Compact 1C04

Objetivo de la purga

El agua, al salir de la caldera, extraerá los residuos de cal y otros minerales que se acumulan en ella.

Es aconsejable realizar periódicamente esta operación por la mañana antes de empezar el trabajo de planchado, siguiendo los siguientes pasos:

1.- Conectar las resistencias (encendido del aparato).

2.- Desconectarlas transcurridos unos minutos, cuando la presión del manómetro indique una presión máxima de 0,5 Bar.

3.- Abrir el grifo de purga y hacer salir toda el agua de la caldera. Realizar esta operación con suma precaución comprobando previamente que no exista mayor presión en el interior de la caldera que la indicada de 0,5 a 1 Bar.

4.- Una vez vaciado podemos abrir el tapón y añadir agua para arrastrar restos de partículas, las cuales saldrán también por el grifo de purga.

5.- Cerraremos el grifo de purga y llenaremos la caldera. El equipo estará listo para el funcionamiento.

hogar tintorero, s.l.
Pol. Ind. Pla d'en Coll - c/ Segre, 16
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Telf. 93 575 22 20
www.hogartintorero.com
hogar@hogartintorero.com

hogar

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.